

Датчики для жилых помещений

HDv 3000 O

Order-No.: HDv 3000 O



Сигнализатор присутствия дыма

Оптический датчик и сигнализатор с автономным питанием для установки в жилых помещениях в соответствии с DIN EN 14604:

- автоматический контроль неисправностей и уровня заряда батареи
- встроенный пьезодинамик (> 85 дБ)
- до 40 взаимосвязанных датчиков
- световая и звуковая сигнализация о разряде батареи
- контролируемая площадь = 60 м² при высоте < 6 м
- дополнительно возможна установка интерфейсного модуля для радиосвязи для сообщения о срабатывании, частота 433 МГц и/или 868 МГц
- возможность установки в кемперах ("домах на колесах")
- продолжительность работы от одного щелочного элемента питания напряжением 9 В – около 2 лет (без связи с другими блоками, при температуре воздуха 20°C)
- в комплект поставки входит основание датчика, элемент питания, крепежные винты и анкерные винты

Технические характеристики

рабочее напряжение	9 В пост. тока
чувствительность	< 0,15 дБ/м
ток покоя	< 16 мкА
частота	433.42 МГц
рабочая температура	от -10°C до +60°C
цвет корпуса	белый
класс защиты	IP 30
материал	ABS
размеры (В x ш)	51 мм x 100 мм (основание)
сертификаты	по требованию