

Беспроводная система пожарной сигнализации

SRC 3000 HM

Order-No.: SRC 3000 HM



Беспроводная точка ручного вызова

Беспроводный модуль с детектором дыма и кнопкой ручной подачи сигнала для включения сигнализации на пульте RCP 6B:

- встроенная сирена для сообщения о срабатывании или неисправности датчика
- резервная функция сигнализации посредством двухстороннего обмена данными
- звуковая сигнализация о получении сообщений об отказе или срабатывании других датчиков (функция кнопки ручного включения может быть отключена)
- сигнализация: светодиод красного цвета, сирена (непрерывный звук)/сигнализация о неисправности: светодиод желтого цвета, сирена (прерывистая с интервалом 45 сек.)
- номинальный ток: обычно 45 мкА
- потребляемая мощность при работе сигнализации: обычно 50 мА
- звуковой сигнал о разряде батареи (за 30 дней)
- регулярная отправка сигналов, подтверждающих работоспособность системы

Технические характеристики

рабочее напряжение	6 В пост. тока
чувствительность	60°C
ток в рабочей точке	45 мкА
ток сигнализации	50 мА
частота	433.42 МГц
рабочая температура	от -10°C до +55°C
цвет корпуса	синий
материал	пластмасса
размеры (В x Ш x Г)	120 мм x 120 мм x 31 мм