

Беспроводная система пожарной сигнализации

SRC 3000 IM

Order-No.: SRC 3000 IM



Беспроводный модуль

Беспроводный модуль для детектора дыма HDv 3000 O, применяемый для передачи на пульт SRC 3000 сообщений о срабатывании или неисправности датчика:

- резервная функция сигнализации посредством двухстороннего обмена данными
- регулярная отправка сигналов, подтверждающих работоспособность системы
- индикация уровня сигнала при программировании
- проверка достоверности сигналов (отказ, заряд батареи)
- настраиваемые звуковые уведомления
- номинальный ток – 36 мкА
- потребляемая мощность при отправке: обычно 35 мА
- потребляемая мощность при приеме: обычно 18 мА

Технические характеристики

рабочее напряжение	9 В пост. тока
чувствительность	< 0,15 дБ/м
ток в рабочей точке	36 мкА
ток сигнализации	35 мА/18 мА
частота	433.42 МГц
рабочая температура	от -10°C до +55°C