

Беспроводная система пожарной сигнализации

SRC 3000 MCP

Order-No.: SRC 3000 MCP



Беспроводная точка ручного вызова

Беспроводный модуль с детектором дыма и кнопкой ручной подачи сигнала для включения сигнализации на пульте SRC 3000:

- сигналы о срабатывании датчика или замене элементов питания посылаются на пульт SRC 3000 с помощью встроенного беспроводного модуля
- регулярная отправка сигналов, подтверждающих работоспособность системы
- номинальный ток: обычно 7,5 мкА
- потребляемая мощность при работе сигнализации: 40 мА
- питание: 1 x 9 В, щелочной элемент питания типа IEC 6LR 61, средняя продолжительность работы – около 1 года

Технические характеристики

рабочее напряжение	9 В пост. тока
ток в рабочей точке	7,5 мкА
ток сигнализации	40 мА
частота	433.42 МГц
рабочая температура	от -10°C до +55°C
класс защиты	IP 24 D
цвет корпуса	красный
материал	пластмасса
размеры (В x Ш x Г)	93 мм x 89 мм x 59 мм