

# Беспроводная система пожарной сигнализации

## SRC 3000

Order-No.: SRC 3000



### Беспроводный пульт сигнализации

Беспроводный пульт управления на основе микропроцессора с двухсторонней связью, резервной сигнализацией и возможностью подключения до 100 беспроводных датчиков серии HD:

- рабочий диапазон – 433 МГц
- 6 зон контроля/сигнализации
- 4 беспотенциальных вывода реле
- резервный источник питания (батареи 8 x 1,5 В типа Mignon LR 6) обеспечивает 77 часов работы в режиме ожидания или до 15 часов в режиме сигнализации
- оптическая и звуковая сигнализация о неисправностях и срабатывании датчиков
- контроль заряда батарей
- отказа датчиков, работоспособности системы
- самодиагностика системы каждые 24 часа
- встроенные резервные элементы питания, 8 x 1,5 В
- встроенный блок питания
- возможность подключения 3 репитеров к одному блоку FCP

### Технические характеристики

напряжение в системе	230 В перем. тока
рабочее напряжение	12 В пост. тока
ток в рабочей точке	макс. 30 мА
ток сигнализации	160 мА
частота	433.42 МГц
резервное питание	8 x 15 В/макс. 77 ч
рабочая температура	от -10°C до +60°C
выходное реле	4 реле 50 В/0,5 А
дисплей	ЖК дисплей
класс защиты	IP 20
влажность	макс. 70 %
цвет корпуса	серый
материал	ABS
размеры (В x Ш x Г)	170 мм x 170 мм x 55 мм